

2 - Fonctions d'alarme

Alarme Volontaire

Appuyer sur la touche SOS durant une période supérieur à 3 secondes pour transmettre une alarme. Suivant la programmation effectuée, vous pouvez transmettre vers 4 destinataires l'information d'alarme. Vous avez le choix entre un appel téléphonique ou l'envoi de SMS par destinataire. (Voir programmation des appels partie suivante)

Alarme PTI automatique Perte de verticalité

Si le GSM PTI est incliné de plus de 60°, par ex. si vous tombez, une pré alarme discontinue sonore et vibrante sera émise après 30 secondes.

Après 30 secondes de pré alarme, si le GSM PTI n'a pas été replacé en position verticale, le système passe en alarme réelle et définitive. Suivant la programmation effectuée, vous pouvez transmettre vers 4 destinataires l'information d'alarme. Vous avez le choix entre un appel téléphonique ou l'envoi de SMS par destinataire. (Voir programmation des appels partie suivante)

Pour renseigner le message SMS transmis, sélectionner « menu », après sélectionner « messages », sélectionner « paramétrages des messages », sélectionner « signatures », , puis sélectionner « inclure signature », choisir « activée », et renseigner votre signature. Sélectionner « options », puis « enreg. Signat » Pour ressortir des menus , appuyer brièvement sur la touche rouge.

IMPORTANT : En mode PTI, il est impératif de désactiver l'option verrouillage clavier. Pour cela, il suffit d'appuyer sur « menu », après sélectionner « paramètres », et sélectionner « paramètres du téléphone », et pour finir sélectionner « paramètres du verrou ». Ensuite, sélectionner « désactivée », et ensuite sélectionner « select », après sélectionner « désactivée » et « OK »

4 - Programmation Numéro d'alarme appel PTI

Pour entrer vos numéros d'appel en cas d'alarme, il faut tout d'abord activer la fonction d'appel abrégé. Pour cela, il suffit d'appuyer sur « menu », après sélectionner « contacts », et sélectionner « appels abrégés ». Ensuite, sélectionner « activés ».

2 Modes de transmission d'alarme sont disponibles sur cette version : Appel téléphonique ou envoi de SMS vers les 4 destinataires.

Mode 1 : Appel Téléphonique

Pour saisir le numéro de téléphone de vos destinataires, 2 façons s'offrent à vous.

Soit directement, taper en mode veille le numéro de téléphone, sélectionner « Options », puis « Enregistrer », Taper le nom du contact à l'aide du clavier, valider par « OK » et choisir « Utiliser ».

Ou via les menus, sélectionner « menu », après sélectionner « contacts », et sélectionner «ajouter contacts ». Taper le nom du contact à l'aide du clavier, valider par « OK », saisir le numéro de téléphone et choisir « Utiliser ».

Nota : Une petite astuce vous permet d'émettre des bips sonore durant la communication. Pour cela, il vous suffit de rajouter à votre numéro de téléphone la tonalité « p » pour pause et ensuite un série de chiffres qui sera émise lors du décroché. Par exemple : 0601020304p1919191919. La tonalité p se fait en appuyant brièvement 3 fois sur la touche *.

Maintenant, nous allons associer les numéros d'appel PTI programmés avec les touches 4, 5, 6 et 7. Pour cela, il suffit d'appuyer sur « menu », après sélectionner « contacts », et sélectionner « appels abrégés ». Ensuite, sélectionner « Modifier ». Descendre avec la flèche vers le bas sur « Touche 4 », sélectionner « Attrib », puis « attrib.à appel ». Sélectionner le destinataire dans la liste proposée à l'aide des flèches haut et bas, et appuyer sur « Select ». Procéder de la même façon pour les autres touches 5, 6 et 7. Pour ressortir des menus , appuyer brièvement sur la touche rouge.

Systeme de Protection PTI

PTI GSM NOKIA Industriel 4 numéros



Manuel d'utilisation

Mode 2 : Envoi de SMS

Pour saisir le numéro de téléphone de votre destinataire, 2 façons s'offrent à vous.

Soit directement, taper en mode veille le numéro de téléphone, sélectionner « Options », puis « Enregistrer », Taper le nom du contact à l'aide du clavier, valider par « OK » et choisir « Utiliser ».

Ou via les menus, sélectionner « menu », après sélectionner « contacts », et sélectionner « ajouter contacts ». Taper le nom du contact à l'aide du clavier, valider par « OK », saisir le numéro de téléphone et choisir « Utiliser ».

Maintenant, nous allons associer les numéros d'appel PTI programmés avec les touches 4, 5, 6 et 7. Pour cela, il suffit d'appuyer sur « menu », après sélectionner « contacts », et sélectionner « appels abrégés ». Ensuite, sélectionner « Modifier ». Descendre avec la flèche vers le bas sur « Touche 4 », sélectionner « Attrib », puis « attribuer à sms ». Sélectionner le destinataire dans la liste proposée à l'aide des flèches haut et bas, et appuyer sur « Select ». Procéder de la même façon pour les autres touches 5, 6 et 7. Pour ressortir des menus, appuyer brièvement sur la touche rouge.

3 - Déroulement d'une transmission d'alarme

*Le déroulement d'une transmission d'alarme est identique s'il s'agit d'une alarme volontaire ou d'une alarme PTI automatique. 4 numéros de téléphone pourront être appelés en cas d'alarmes. (Voir Programmation Numéro appel PTI). Dans le cas du mode 1 « appel téléphonique », vous pouvez acquitter l'alarme en appuyant sur la touche *. Un bip vous indiquera l'acquittement de l'alarme et raccrochera automatiquement. Le cycle d'appel est alors stoppé. Dans le cas où vous n'acquitez pas l'alarme, la communication sera coupée automatiquement au bout de 45 secondes. Le deuxième numéro de téléphone sera appelé, après le 3^{ème} et ainsi de suite ... Après ce cycle, le GSM PTI repasse alors en mode de veille.*

Il est important de noter que vous pouvez mixer le type d'appel entre les 4 destinataires, mode téléphone ou mode SMS. Par contre, il est conseillé de terminer votre liste de destinataire par un appel téléphonique pour un acquit de la chaîne.