

## 2 - Fonctions d'alarme

### Alarme Volontaire

Appuyer sur la touche SOS durant une période supérieur à 3 secondes pour transmettre une alarme. Suivant la programmation effectuée, vous pouvez transmettre vers 1 destinataire l'information d'alarme. Vous avez le choix entre un appel téléphonique ou l'envoi de SMS. ( Voir programmation des appels partie suivante )

### Alarme PTI automatique Perte de verticalité

Si le GSM PTI est incliné de plus de 60°, par ex. si vous tombez, une préalarme discontinue sonore et vibrante sera émise après 30 secondes.

Après 30 secondes de préalarme, si le GSM PTI n'a pas été replacé en position verticale, le système passe en alarme réelle et définitive. Suivant la programmation effectuée, vous pouvez transmettre vers 1 destinataire l'information d'alarme. Vous avez le choix entre un appel téléphonique ou l'envoi de SMS. ( Voir programmation des appels partie suivante )

Pour renseigner le message SMS transmis, sélectionner « menu », après sélectionner « messages », sélectionner « paramètres des messages », sélectionner « signatures », , puis sélectionner « inclure signature », choisir « activée » , et renseigner votre signature. Sélectionner « options » , puis « enreg. Signat » Pour ressortir des menus , appuyer brièvement sur la touche rouge.

**IMPORTANT :** En mode PTI, il est impératif de désactiver l'option verrouillage clavier. Pour cela, il suffit d'appuyer sur « menu », après sélectionner « paramètres », et sélectionner « paramètres du téléphone », et pour finir sélectionner « paramètres du verrou ». Ensuite, sélectionner « désactivée », et ensuite sélectionner « select », après sélectionner « désactivée » et « OK »

## 4 - Programmation Numéro d'alarme appel PTI

Pour entrer vos numéros d'appel en cas d'alarme, il faut tout d'abord activer la fonction d'appel abrégé. Pour cela, il suffit d'appuyer sur « menu », après sélectionner « contacts », et sélectionner « appels abrégés ». Ensuite, sélectionner « activés ».

**2 Modes de transmission d'alarme sont disponibles sur cette version : Appel téléphonique ou envoi de SMS vers un seul destinataire.**

### Mode 1 : Appel Téléphonique

Pour saisir le numéro de téléphone de votre destinataire, 2 façons s'offrent à vous.

Soit directement, taper en mode veille le numéro de téléphone, sélectionner « Options », puis « Enregistrer », Taper le nom du contact à l'aide du clavier, valider par « OK » et choisir «Utiliser ».

Ou via les menus, sélectionner « menu », après sélectionner « contacts », et sélectionner «ajouter contacts ». Taper le nom du contact à l'aide du clavier, valider par « OK » , saisir le numéro de téléphone et choisir «Utiliser ».

**Nota :** Une petite astuce vous permet d'émettre des bips sonore durant la communication. Pour cela, il vous suffit de rajouter à votre numéro de téléphone la tonalité « p » pour pause et ensuite un série de chiffres qui sera émise lors du décroché. Par exemple : 0601020304p1919191919. La tonalité p se fait en appuyant brièvement 3 fois sur la touche \*.

Maintenant, nous allons associer le numéro d'appel PTI programmés avec la touche 4. Pour cela, il suffit d'appuyer sur « menu », après sélectionner « contacts », et sélectionner « appels abrégés ». Ensuite, sélectionner « Modifier ». Descendre avec la flèche vers le bas sur « Touche 4 », sélectionner « Attrib », puis « attrib.à appel ». Sélectionner le destinataire dans la liste proposée à l'aide des flèches haut et bas, et appuyer sur « Select ». Pour ressortir des menus , appuyer brièvement sur la touche rouge.

# *Systeme de Protection PTI*

## *PTI GSM NOKIA VIGILIS Industriel 1 numéro*



---

### *Manuel d'utilisation*

#### **Mode 2 : Envoi de SMS**

*Pour saisir le numéro de téléphone de votre destinataire, 2 façons s'offrent à vous.*

*Soit directement, taper en mode veille le numéro de téléphone, sélectionner « Options », puis « Enregistrer », Taper le nom du contact à l'aide du clavier, valider par « OK » et choisir « Utiliser ».*

*Ou via les menus, sélectionner « menu », après sélectionner « contacts », et sélectionner « ajouter contacts ». Taper le nom du contact à l'aide du clavier, valider par « OK », saisir le numéro de téléphone et choisir « Utiliser ».*

*Maintenant, nous allons associer le numéro d'appel PTI programmés avec la touche 4. Pour cela, il suffit d'appuyer sur « menu », après sélectionner « contacts », et sélectionner « appels abrégés ». Ensuite, sélectionner « Modifier ». Descendre avec la flèche vers le bas sur « Touche 4 », sélectionner « Attrib », puis « attribuer à sms ». Sélectionner le destinataire dans la liste proposée à l'aide des flèches haut et bas, et appuyer sur « Select ». Pour ressortir des menus, appuyer brièvement sur la touche rouge.*

#### **3 - Déroulement d'une transmission d'alarme**

*Le déroulement d'une transmission d'alarme est identique s'il s'agit d'une alarme volontaire ou d'une alarme PTI automatique. 1 numéro de téléphone pourra être appelé en cas d'alarme ou un SMS pourra être transmis. ( Voir Programmation Numéro appel PTI).*